



Asia Cinema
www.asiacinema.ru

Москва
Инженерный центр
+7 (495) 661-54-66
info@asiacinema.ru

Ангарск
Инженерный центр
+7 (3955) 50-80-81
cinema@asiacinema.ru

Общая инструкция по обновлению программного обеспечения сервера воспроизведения Doremi DCP-2000

1. Необходимо проверить текущую версию программного обеспечения сервера. Для этого необходимо запустить утилиту DoReMi Diagnostic Tool. Во вкладке SYSTEM пункты (Firmware version и Software version)
2. В случае если полученное от Вашего поставщика программное обеспечение имеет более свежую версию, то необходимо произвести обновление.

По состоянию на 20.12.2012 последней является версия Software version: 2.2.3

ОБНОВЛЕНИЕ Software version.

Минимальные требования для установки **Software version 2.2.3:**

Software version – 0.5.2.x

Firmware version для серверов оснащённых платой Dolphin 1.0 – 21_04a-1

Firmware version для серверов оснащённых платой Dolphin 1.2 – 21_02k-1

3. Для смены Software version необходимо:

3.1. Скачать полученный файл (наименование выглядит как **dcp2000_patch-2.2.3-0.pkg** , где цифры **2.2.3-0** означают версию программного обеспечения) на USB Flash накопитель

Скачать файл можно на сайте компании Asia Cinema по адресу:

http://www.asiacinema.ru/files/software/dcp2000_patch-2.2.3-0.pkg

3.2. Вставить USB Flash накопитель в сервер.

3.3. После его определения, на экране сервера появится стандартное окно INGEST (добавления контента)

3.4. Необходимо выбрать файл с новым программным обеспечением и произвести загрузку в систему (аналогично скачиванию фильмов и роликов с жестких дисков)

3.5. После того, как на экране появится сообщение о том, что программное обеспечение скопировано, нужно перезагрузить сервер. Начнется процесс установки.

3.6. После того как процесс установки закончится, и сервер загрузится в рабочий режим, запускаем утилиту DoReMi Diagnostic Tool и проверяем что данная версия установилась и пункт Software Version соответствует установленной.

После обновления, автоматически будет запущена процедура проверки дисков (они будут активны около 3-4 часов) в это время можно работать в обычном режиме.

Рекомендуем вызывать инженера компании Asia Cinema для выполнения вышеуказанных работ. Для согласования сроков, отправьте заявку на адрес 88004445466@asiacinema.ru